

# INT-TSI-BSB

## ÉRINTŐKÉPERNYŐS KEZELŐ

Az **INT-TSI** kezelő az intelligens riasztórendszerek igazi vezérlőközpontja. A felhasználói igényeknek megfelelően kialakítható felhasználói felületnek köszönhetően tökéletes megoldást nyújt mind az egyszerű kezelést, mind a rendszer kiterjesztett funkcionalitását használni kívánó felhasználók számára is.

- rendszer kezelését megkönnyítő 7" kapacitív érintőképernyő
- egyedi felhasználói igények szerint kialakítható ösztönös grafikus kezelőfelület, vagy egyszerű grafikus kialakítás választásának lehetősége (v1.04 vagy újabb)
- műveletsorozatok egyetlen parancs segítségével történő végrehajtását biztosító MAKRO funkció
- IP kamerák (MJPG HTTP kapcsolaton keresztül és MPEG-4, H.264 (v1.04 vagy újabb)) képeinek megjelenítése
- MASTER/SLAVE működési mód (v1.04 vagy újabb)
- változatos funkciók, pl. az előrejelzést az [openweathermap.org](http://openweathermap.org) szolgáltatás segítségével letöltött időjárás widget, végrehajtására szolgáló widget-ek széles választéka (v1.04 vagy újabb)
- átméretezhető widget-ek (v1.04 vagy újabb)
- rendszerállapot képernyőkímélő módban történő megjelenítése (v1.04 vagy újabb)
- felhasználói illesztőfelület beállításainak **TSI Builder** programból Ethernet kapcsolaton keresztül közvetlen mentése (v1.04 vagy újabb)
- világos (**INT-TSI-SSW**), sötét (**INT-TSI-BSB**) és fehér (**INT-TSI-WSW**) változatban érhető el



IP kamerák képeinek INT-TSI (v1.04 vagy újabb) kezelőn történő megjelenítése az alábbi kamerákkal került tesztelésre:

- AXIS: AXIS 216FD, AXIS 207
- BCS 3200
- DAHUA: HCVR7204A-V2, IPC-HFW8301EP, IPC-HDBW8301P
- GRUNDIG: GCI-K0589-T, GCI-K1526D
- HIKVISION: DS-2CD783F-E, DS-2CD2012-I
- IPC: IPC-HFW4300S-030B, IPC-HFW2300R-Z, IPC-HFW5502C, IPC-HFW5200C
- SAMSUNG: SNB6004
- VIVOTEK: IP7161, IP83XX, IP81XX, FD83XX, FD81XX

Solution description for the issue of a cyclical restarts of the INT-TSI keypad

Instructions for the installer

- Remove the micro SD card from the INT-TSI keypad socket.
- Download the "update.zip" file (button below).
- Extract the contents of the archive.
- Copy the file named "update" (without extension) directly to the memory card removed from the keypad. Do not delete any files from the card!
- Insert the memory card back into the INT-TSI keypad socket.
- Perform restart of the INT-TSI keypad (from the keypad menu or by temporarily disconnecting its power supply).
- If the date in the control panel was changed, update it and restore the time synchronization function.

This procedure should not be carried out on keypads with software versions lower than 1.7.32

## MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Áramfelvétel készenléti állapotban	500 mA
Maximális áramfelvétel	620 mA
Tömeg	430 g
Maximális nedvesség	93 $\pm$ 3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Tarjetas de memoria soportadas	microSD, micro SDHC
A készülékház méretei (szélesség x magasság x vastagság)	196 x 129 x 22 mm

