



Typ urządzenia: **ASD-250**

Fire Detector Pro

Czujka wykrywająca dym. Zamontuj ją np. w sypialni, pokoju dzieci lub korytarzu. Dla pełnego poczucia bezpieczeństwa taka czujka powinna znaleźć się w każdym pomieszczeniu. Montować należy ją na środku sufitu.

- wbudowany czujnik dymu
- spełnia wymagania normy EN 14604 dla czujek autonomicznych
- detekcja zabrudzenia komory dymu
- wskaźnik LED
- wbudowany sygnalizator dźwiękowy – sygnalizacja alarmu i słabej baterii
- przycisk do testowania / kasowania alarmu
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz
- szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami
- zdalne programowanie ustawień
- kontrola stanu baterii
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy
- w zestawie taśma montażowa



Pasma częstotliwości pracy.....	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Bateria.....	CR123A 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii.....	do 2 lat
Pobór prądu w stanie gotowości.....	90 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii.....	2,75 V
Zakres temperatur pracy.....	0°C ÷ 55°C
Maksymalna wilgotność.....	93±3%
Wymiary.....	ø108 x 54 mm
Masa.....	172 g



Compatible with
abax2
wireless system

ASD-250