

AMD-103

Miniaturowa magnetyczna czujka otwarcia drzwi i okien **AMD-103** przeznaczona jest do bezprzewodowych systemów ABAX. Niewielkie rozmiary obudowy pozwalają ją wykorzystać tam, gdzie najważniejsza jest estetyka elementów instalacji i ich minimalna ingerencja w wystrój pomieszczeń.

- zasilanie baterią CR2477N
- wbudowany styk przeciwsabotażowy

Obsługiwana jest przez kontroler **ACU-100 / ACU-250** (wersja oprogramowania 4.02 lub nowsza) i przez centralę **INTEGRA 128-WRL** (wersja elektroniki 2.1 lub nowsza; wersja oprogramowania 1.11 lub nowsza).



| | |
|--|-------------------|
| Oczekiwany czas pracy baterii (w latach) | około 2 |
| Zakres temperatur pracy | -10...+55 °C |
| Maksymalny pobór prądu | 14 mA |
| Masa | 40 g |
| Maksymalna wilgotność | 93 ±3% |
| Pasma częstotliwości pracy | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) | do 350 m m |
| Bateria | CR2477N 3 V |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 10 µA |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II |
| Wymiary obudowy czujki | 32 x 45 x 20 mm |
| Wymiary obudowy magnesów | 11 x 45 x 10 mm |