

# INT-TSI-WSW

## ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΦΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 7"

Το πληκτρολόγιο **INT-TSI** είναι ένα πραγματικό κέντρο διοίκησης για ένα έξυπνο σύστημα συναγερμού. Χάρη στη διαμόρφωση της διεπαφής ατομικά για κάθε χρήστη, αποτελεί την ιδανική λύση και για εκείνους που επιθυμούν απλό χειρισμό και για τους έμπειρους χρήστες που χρησιμοποιούν την εκτεταμένη λειτουργικότητα του συστήματος.

- χωρητική οθόνη αφής 7" που διευκολύνει χειρισμό του συστήματος
- γραφική διεπαφή χειρισμού με δυνατότητα προσαρμογής για κάθε χρήστη, με επιλογή χρήσης γραφικών από v1.04 και μετά
- η λειτουργία MACRO επιτρέπει την εκτέλεση μιας αλληλουχίας ενεργειών μόνο με μια εντολή
- Δυνατότητα προβολής της εικόνας από κάμερες IP (MJPG via HTTP) και MPEG-4, H.264 από v1.04 και μετά
- ευρύ φάσμα εξειδικευμένων widgets για διάφορες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων widget για καιρικές συνθήκες στις οποίες η πρόβλεψη προέρχεται από την υπηρεσία openweathermap.org (v1.04 ή νεότερη έκδοση)
- ρύθμιση του μεγέθους widget (v1.04 ή νεότερη έκδοση)
- δυνατότητα να παρουσιάζει την κατάσταση του συστήματος στη λειτουργία προφύλαξης οθόνης (v1.04 ή νεότερη έκδοση)
- δυνατότητα αποθήκευσης της διαμόρφωσης διεπαφής χρήστη απευθείας από το πρόγραμμα TSI Builder στο χειριστήριο μέσω Ethernet (v1.04 ή νεότερη έκδοση)
- διαθέσιμο σε ανοικτό χρώμα (**INT-TSI-SSW**), σκούρο (**INT-TSI-BSB**) και άσπρο (**INT-TSI-WSW**)



Η δυνατότητα προβολής εικόνων από κάμερες IP στο INT-TSI πληκτρολόγιο (v1.04 ή νεότερη) έχει επαληθευτεί για τις ακόλουθες κάμερες:

- AXIS: AXIS 216FD, AXIS 207
- BCS 3200
- DAHUA: HCVR7204A-V2, IPC-HFW8301EP, IPC-HDBW8301P
- GRUNDIG: GCI-K0589-T, GCI-K1526D
- HIKVISION: DS-2CD783F-E, DS-2CD2012-I
- IPC: IPC-HFW4300S-030B, IPC-HFW2300R-Z, IPC-HFW5502C, IPC-HFW5200C
- SAMSUNG: SNB6004
- VIVOTEK: IP7161, IP83XX, IP81XX, FD83XX, FD81XX

Κατάλογος δοκιμασμένων καμερών:

[http://www.satel.pl/files/bcs\\_cameras.pdf](http://www.satel.pl/files/bcs_cameras.pdf)

Solution description for the issue of a cyclical restarts of the INT-TSI keypad

Instructions for the installer

- Remove the micro SD card from the INT-TSI keypad socket.
- Download the "update.zip" file (button below).
- Extract the contents of the archive.
- Copy the file named "update" (without extension) directly to the memory card removed from the keypad. Do not delete any files from the card!
- Insert the memory card back into the INT-TSI keypad socket.

- Perform restart of the INT-TSI keypad (from the keypad menu or by temporarily disconnecting its power supply).
- If the date in the control panel was changed, update it and restore the time synchronization function.

This procedure should not be carried out on keypads with software versions lower than 1.7.32

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10°C...+55°C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	500 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	620 mA
Βάρος	430 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης	microSD, micro SDHC
Διαστάσεις του περιβλήματος (πλάτος x ύψος x πάχος)	196 x 129 x 22 mm