RK-2K

RICEVITORE RADIO A 2 CANALI

Il ricevitore **RK–2K** consente di controllare dispositivi collegati alle uscite relé mediante telecomandi. Il ricevitore permette di attivare dispositivi elettronici da remoto, come ad esempio le sbarre di un parcheggio, cancelli, tapparelle/tende, ecc. In più, il ricevitore fornisce ingressi e uscite progettate per la comunicazione con la centrale d'allarme, così da permetterne il controllo a distanza.



- 2 uscite relé (canali)
- numero massimo di telecomandi gestiti: 1024
- trasmissione criptata dai telecomandi mediante rolling code
- configurazione anche via pc con programma **RK Soft**
- 2 uscite di tipo OC:
  - indicazione di bassa batteria del telecomando
  - indicazione di inserimento/disinserimento/cancellazione allarme dalla centrale di terze parti
- 2 ingressi per monitorare lo stato del sistema di allarme
  - informazione sullo stato d'inserimento
  - informazione sullo stato d'allarme
- porta RS 232 (TTL) per la connessione con il computer
- indicatore LED
- interruttore tamper anti–apertura del box
- alimentabile in DC e AC
- due telecomandi **T–2** inclusi nella confezione

SCHEDA TECNICA

Temperatura di lavoro	-10°C...+55°C
Peso	81 g
Umidità massima	93 ± 3 %
Frequenza operativa	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dimensioni	118 x 72 x 24 mm
Tensione di alimentazione (±10%) [V AC]	24 V AC
Uscita a relè	1 A / 24 V DC/AC
Uscita LV	50 mA / 24 V DC/AC
Uscita SS	500 mA / 24 V DC/AC
Consumo di corrente in stand-by (alimentazione 12 V DC)	18 mA
Consumo di corrente in stand-by (alimentazione 24 V AC)	32 mA
Consumo di corrente massimo (alimentazione 12 V DC)	37 mA
Consumo di corrente massimo (alimentazione 24 V AC)	40 mA
Tensione di alimentazione (± 10%)	12...24 V DC

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.