

INT-RX-S

Odbiornik pilotów 433 MHz pozwalający na wykorzystywanie pilotów zdalnego sterowania do sterowania systemem. Dzięki niemu, obsługa systemu alarmowego w domu może być tak prosta jak obsługa alarmu samochodowego.

- możliwość wykorzystania pilotów 433 MHz do obsługi central **INTEGRA, VERSA, PERFECTA 16, PERFECTA 32, PERFECTA 32 LTE, PERFECTA-IP 32, PERFECTA-T 32, PERFECTA 64 M** oraz systemu **ACCO NET**
- pełna identyfikacja użytkownika pilota w systemie
- możliwość dowolnego przypisania funkcji do przycisków pilota
- współpraca z: **P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300, MPT-350, MPB-300**
- niewielka obudowa ułatwiająca montaż w dogodnym miejscu



Liczba obsługiwanych pilotów	248
Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Wymiary obudowy	24 x 110 x 27 mm
Zakres temperatur pracy	-10 °C...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	24 mA
Maksymalny pobór prądu	29 mA
Masa	30 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Obsługiwane piloty	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Pasma częstotliwości pracy pilotów	433,05 ÷ 434,79 MHz