

VERSA-MCU

KONTROLÉR BEZDRÁTOVÉHO SYSTÉMU

Expanzní modul **VERSA-MCU** umožňuje použití bezdrátových detektorů na frekvenci 433MHz u ústředny **VERSA**. Pomocí tohoto modulu je možné k ústředně **VERSA** přihlásit až 30 bezdrátových detektorů. Vzhledem k jeho malé velikosti, je možné modul **VERSA-MCU** snadno namontovat kdekoliv potřebujete.

- podpora až 30 detektorů systému **MICRA**
- podpora ovladačů na frekvenci 433MHz
- určeno pro zabezpečovací ústředny **VERSA**
- programování kontroléru pomocí servisních funkcí ústředny a programovacího software **DLOADX**
- zařízení nevyžaduje demontáž pro aktualizaci software
- lze jej namontovat na jakémkoliv potřebném místě, vzhledem k jeho malému rozměru



TECHNICKÁ DATA

Počet dálkových ovladačů	30
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	24 x 110 x 27 mm
Rozsah pracovních teplot	-10 °C...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	24 mA
Max. proudová spotřeba	29 mA
Hmotnost	30 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Počet podporovaných bezdrátových detektorů	30
Podporované dálkové ovladače	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Podporované bezdrátové detektory	MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300
Frekvenční pásmo bezdrátových detektorů a dálkových ovladačů	433,05 ÷ 434,79 MHz