MMD-300

FUNK TÜR– UND FENSTER–MAGNETKONTAKT

Der Tür– und Fenster–Magnetkontakt dient zur Außenhautüberwachung des Objektes. Dank dem **MMD–300** Magnetkontakt reagiert das Alarmsystem noch bevor der Einbrecher in das geschützte Objekt eindringt.

- Betrieb mit den Zentralen **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL**, **PERFECTA 32–WRL LTE**, **PERFECTA–IP 32–WRL**, **PERFECTA–T 32–WRL** und **PERFECTA 64 M** (mit montiertem Modul **PERFECTA–RF**), dem Alarmmodul **MICRA** sowie den Funkbasismodulen **VERSA–MCU** und **MTX–300**
- Funksignale aus dem Magnetkontakt können durch **MRU–300** weitergeleitet werden
- zwei Reedkontakte, die die Auswahl des optimalen Montageortes ermöglichen,
- Eingang für Anschluss eines externen Melders, was die Überwachung von zwei Punkten (z.B. zwei Flügel eines Fensters) mittels eines Moduls ermöglicht,
- ein Energieverwaltungssystem, das einen mehrjährigen Betrieb garantiert, ohne die Lithium–Batterie CR123A austauschen zu müssen,
- Erkennung der Sabotage – Öffnung des Gehäuses oder Abreißen von der Wand
- Gehäusefarbe: weiß

Anwendung:
Überwachung von kleinen Objekten wie z.B.: Kioske, Sommerhäuser, Boutiquen, freistehende Garagen und Werkstätte

Lieferumfang:
Melder, Magnete für Aufbau– oder Einbau–Montage, CR123A Lithium–Batterie, Montageelemente, Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Empfindlichkeit des zusätzlichen Eingangs	312 ms
Umweltklasse	II
Abmessungen des Gehäuses	24 x 110 x 27 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Ruhestromaufnahme	80 µA
Max. Stromaufnahme	27 mA
Gewicht	64 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93 ±3%
Betriebsfrequenzband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Batterie	CR123A 3V
Batteriebetriebsdauer (im Sparmodus, in Jahren)	ca. 3 Jahre

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.