

# K-2 BR

## DETECTOR MAGNÉTICO

Los detectores magnéticos son unos de los dispositivos de protección perimetral básicos. Sirven para proteger puertas, ventanas etc., reaccionando ante su apertura. El detector K-2 está previsto para el montaje empotrado, es decir, sus elementos se meten dentro de unos huecos debidamente preparados en madera o en plástico, por ejemplo, del marco de la puerta o ventana. El detector K-2 se compone de dos partes estancas: sensor de interruptor de lengüeta magnética e imán que deben contactarse frontalmente. El alejamiento de una parte de la otra provocará la apertura del circuito del sensor que se señalizará como violación.



El detector K-2 puede interactuar tanto con cualquier central de alarma dotada de las entradas de tipo NC, como con los sistemas de automatización como elemento de control.

El detector K-2 está disponible en dos colores: blanco (K-2) y marrón (K-2 BR).

- para la instalación empotrada
- color de la caja: marrón

## DATOS TÉCNICOS

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Tensión máxima conmutable del reed switch                  | 20 V       |
| Corriente máxima conmutable                                | 20 mA      |
| Peso                                                       | 10 g       |
| Resistencia provisional                                    | 150 Ω      |
| Número mínimo de conmutaciones con la carga de 20 V, 20 mA | 360 000    |
| Material de contacto                                       | Ru (Ruten) |
| Distancia de cierre de los contactos del reed switch       | 28 mm      |
| Distancia de apertura de los contactos del reed switch     | 40 mm      |