AMD-102

DETECTOR MAGNÉTICO INALÁMBRICO CON ENTRADA DE PERSIANA

- dos reed switch que permiten seleccionar la forma de montaje
- entrada para la conexión de cualquier sensor externo
- canal digital adicional e independiente para la manipulación del detector externo
- soporte de los detectores de persiana con análisis de impulsos
- configuración a distancia
- contacto antisabotaje



DATOS TÉCNICOS

Sensibilidad de la entrada adicional	312 ms
Clase medioambiental	II
Tiempo de trabajo a pila	Estimado 1 año
Dimensiones de la caja	24 x 110 x 27 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Rango de frecuencias de trabajo	868,0 ÷ 868,6 MHz
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	50 µA
Consumo máximo de la corriente	16 mA
Peso	56 g
Alcance de la comunicación por radio (en espacio abierto)	para500 m m
Pila	CR123A 3V

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.