

APD-200 Pet

VEZETÉKNÉLKÜLI PIR MOZGÁSÉRZÉKEŐ MAX. 20KG KISÁLLATVÉDELMI FUNKCIÓVAL

Az **APD-200** Pet érzékelő **ABAX 2/ABAX** kétirányú vezeték nélküli rendszer részeként történő használatra készült. EN 50131 2. fokozat követelményeinek való megfelelésegről tanúsítvánnyal rendelkezik.

A quad pyroelemnek, digitális érzékelési algoritmusnak és a védett létesítmény hőmérsékletének dinamikus kompenzálása révén hatékony mozgásérzékelést biztosít. Az **APD-200** felügyeli a mozgásérzékelési rendszert: annak hibás működését az eszköz egy riasztási jelzéssel tudatja. Az eszköz kisállatok (max. 20 kg) mozgása esetén riasztás indítását megakadályozó PET funkcióval rendelkezik.

Az érzékelő beállítása és firmware-ének frissítése távolról végezhető. Az **ABAX 2** rendszeren belüli kommunikáció AES titkosítás segítségével kerül kódolásra.

Érzékelő tápfeszültségét egy valósidőben felügyelt állapotú 3 V CR123A biztosítja. Az eszközt alacsony energiafelhasználás jellemzi és működési ideje az "ECO" opció (csak ABAX 2 rendszerben érhető el) engedélyezésével akár négyszeres időtartamra is megnövelhető, a telep cseréjének szüksége nélkül.

A LED az érzékelő tesztelésének megkönnyítése céljából tesztmódban jelzi a sértéseket.

Az érzékelő állítható mennyezeti/fali tartó segítségével felszerelhető. Fedél kinyitása és felszerelési helyről történő eltávolítással szembeni védelmet biztosító, kettős szabotázs védelemmel rendelkezik.



- tanúsított EN 50131 Grade 2 követelményeknek történő megfelelés
- quad pyroelem (passzív infra érzékelő)
- modern, széles látószögű lencse
- 14 m x 16 m, 83° érzékelési terület
- lencse opcionális cseréje függöny (**CT-CL**) vagy nagytávolságú (**LR-CL**) lencsére
- fejlett digitális jelfeldolgozás
- védett létesítmény hőmérsékletének dinamikus kompenzálása
- kompatibilitás:
 - **ABAX 2** rendszervezérlők (**ACU-220** és **ACU-280**) és **ARU-200** rádiós jelismétlő
 - **ABAX** rendszervezérlők (**ACU-120**, **ACU-270**, **ACU-250** és **ACU-100** (min. 4.04 verzió), **INTEGRA 128-WRL** vezérlőpanel és **ARU-100** rádiós jelismétlő – eszköz szükséges firmware változata, annak weboldalon található leírásában ellenőrzendő
- rádiós kommunikációs távolság nyílt területen:
 - **ABAX 2**: max. 2000 m (**ACU-220**) / max. 1600 m (**ACU-280**)
 - **ABAX**: max. 500 m
- távoli beállítás és firmware frissítés
- beépített hőmérsékletérzékelő (mérési tartomány -10°C – +55°C)
- opcionálisan engedélyezhető/tiltható kúszási zóna védelem
- sértések jelzése tesztmódban LED-del
- kisállatvédelem (max. 20 kg)
- alacsony energiafelhasználás és telepállapot felügyelet
- telep élettartam megnövelése "ECO" opcióval (csak **ABAX 2**)
- tápfeszültség: CR123A 3 V telep

- ház kinyitása és felszerelési felületről történő eltávolításával szembeni szabotázs védelemmel

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor üzemideje	-ig 2
Érzékelt mozgás sebesség	0,3...3 m/s
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Ajánlott telepítési magasság	2,4 m
Maximális áramfelvétel	12 mA
Tömeg	107 g
Maximális nedvesség	93±3%
A munka frekvencia terjedelme	868,0÷ 868,6 MHz
Az elem	CR123A 3V
Az áramszükséglet a készség állapotában	70 µA
Méret	62 x 137 x 42 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
A szabványoknak való megfelelése	EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5
A hőmérséklet mérésének pontossága	±1 °C
A beindítás időtartama	35 s
EN50131-2-2 szerinti biztosítási fokozat	Grade 2
Rádió kommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-120 vezérlővel	-ig 500 m
ARádió kommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-270 vezérlővel	-ig 500 m
Rádió kommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-220 vezérlővel	-ig 2000 m
Rádió kommunikációs távolság (nyílt területen) ACU-280 vezérlővel	-ig 1600 m
Hőmérséklet mérési tartomány	-10°C...+55°C
Érzékelési terület	14 m x 16 m, 83°