

# INT-RX-S

## 433 MHz TÁVVEZÉRLŐ VEVŐ BŐVÍTŐMODUL

A 433 MHz-s távvezérlő vevő lehetővé teszi a riasztórendszer távvezérlő használatával történő működtetését. Az otthoni riasztórendszer működtetését az autóriasztó kezeléséhez hasonlóan egyszerűvé teszi.

- lehetővé teszi az **INTEGRA, VERSA, PERFECTA 16, PERFECTA 32** és **PERFECTA-T 32** riasztóközpontok és **ACCO NET** beléptetésvezérlő rendszer 433 MHz távvezérlővel történő működtetését
- teljes távvezérlő felhasználó azonosítás
- távvezérlőgombok funkcióinak rugalmas kijelölése
- kompatibilis a **P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, , MPT-300** és **MPT-350** távvezérlőkkel
- kisméretű, a megfelelő helyre történő felszerelést megkönnyítő ház



## MŰSZAKI ADATOK

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Támogatott távvezérlők száma                    | 248                              |
| Tápfeszültség (±15%)                            | 12 V DC                          |
| Ház méretei                                     | 24 x 110 x 27 mm                 |
| Működési hőmérséklet                            | -10 °C...+55 °C                  |
| Áramfelvétel készenléti állapotban              | 24 mA                            |
| Maximális áramfelvétel                          | 29 mA                            |
| Tömeg                                           | 30 g                             |
| Maximális nedvesség                             | 93±3%                            |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály     | II                               |
| Az irányított távirányítók                      | MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 |
| A távirányítók munka frekvenciájának terjedelme | 433,05 ÷ 434,79 MHz              |