

INT-E

ZÓNABŐVÍTŐ MODUL

A modul **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** és **PERFECTA-T** riasztóközpontokkal, valamint **ACCO NET** beléptetésvezérlő központtal összeköttetésben alkalmazható. Ez a modul a CA-64 E/CA-64 EPS modult váltja. Az **INT-E** a rendszer 8 vezetékes zónával történő bővítését, valamint redőny- és rezgésérzékelők közvetlen csatlakoztatását teszi lehetővé. Kiegészítő szabotázsbemenete megkönnyíti a modulház illetéktelen kinyitásának érzékelését.

- rendszer 8 zónával történő bővítése
- NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC és 3EOL (INTEGRA Plus vezérlőközpont) kialakítás támogatása
- programozható EOL ellenállás érték (INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus riasztóközpont)
- rezgés- és redőnyérzékelők támogatása
- **RS-485** buszcsatlakoztatás lehetősége (buszon keresztüli firmware frissítés)



MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|-----------------|
| Tápfeszültség (±15%) | 12 V DC |
| Működési hőmérséklet | -10 °C...+55 °C |
| Áramfelvétel készenléti állapotban | 35 mA |
| Maximális áramfelvétel | 80 mA |
| Tömeg | 47 g |
| Maximális nedvesség | 93±3% |
| Méretek | 80 x 57 mm |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II |
| +12V kimenet megterheltsége | 2,5 A / 12 V DC |
| az EN 50131 szerinti biztonsági fok (tápegység nélkül) | Grade 3 |
| az EN 50131 szerinti biztonsági fok (APS-412 tápegységgel) | Grade 2 |