

INT-RX-S

433 MHz HANDZENDER UITBREIDINGSMODULE

De INT-RX-S module maakt het mogelijk de **INTEGRA** en **VERSA** alarmsystemen te bedienen met 433MHz handzenders. Deze handzenders kunnen niet alleen het alarmsysteem in en uitschakelen, maar ook gebruikt worden voor noodsituaties en het aansturen van andere apparaten. Anders dan een standaard afstandsbediening module maakt de **INT-RX-S** volledige identificatie van gebruikers mogelijk, welke de handzender gebruiken.

- maakt gebruik van 433 MHz handzenders mogelijk voor **INTEGRA**, **VERSA**, **PERFECTA 16**, **PERFECTA 32** en **PERFECTA-T 32** alarmsystemen en het **ACCO NET** toegangscontrole systeem
- volledige afstandsbediening gebruiker identificatie
- flexibel toewijzen van functies aan de knoppen van de handzender
- werkt met **P-2**, **P-4**, **T-1**, **T-2**, **T-4**, **MPT-300** en **MPT-350** handzenders
- kleine behuizing voor installatie op een geschikte plaats



TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal ondersteunde handzenders	248
Voeding (± 15%)	12 V DC
Afmetingen behuizing	24 x 110 x 27 mm
Bedrijfstemperatuur	-10 °C...+55 °C
Stand-by verbruik	24 mA
Maximaal verbruik	29 mA
Gewicht	30 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Ondersteunde afstandsbedieningen	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Afstandsbediening werking frequentieband	433,05 ÷ 434,79 MHz