

# XD-2

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

**XD-2** – универсальный проводной извещатель, совместимый с любым приемно-контрольным прибором. XD-2 может работать в качестве: магнитоконтактного извещателя, извещателя удара, извещателя удара и магнитоконтактного извещателя, извещателя затопления водой.

При установке в корпусе **OPX-1** **XD-2** может работать также вне помещений в неблагоприятных атмосферных условиях. В случае установки на улице и выбора режима работы, в котором требуется совместная работа с магнитом, поставляемым в комплекте с извещателем, следует использовать **OPXM-1** – магнит в герметичном корпусе.

Выпускается в белом (**XD-2**), коричневом (**XD-2 BR**) и темно-сером (**XD-2 DG**) цвете.

- выбор типа извещателя с помощью DIP-переключателей
- режимы работы:
  - режимы работы:
    - обнаружение открытия двери, окна и т. п.
    - вход для подключения проводного извещателя типа NC
    - 1 выход тревоги
  - извещатель удара:
    - обнаружение ударов и вибраций, которыми сопровождаются попытки взлома двери или окна
    - 1 выход тревоги
  - извещатель удара и магнитоконтактный
    - обнаружение ударов и вибраций, которыми сопровождаются попытки взлома двери или окна и т. п.
    - обнаружение открытия двери, окна и т. п.
    - 1 или 2 выхода тревоги
  - извещатель затопления
    - обнаружение затопления в помещениях с водопроводом
    - вход для подключения выносного сенсора затопления **FPX-1** (белый), **FPX-1 BR** (коричневый) или **FPX-1 DG** (темно-серый) – сенсор приобретается отдельно
    - 1 выход тревоги
- сигнальный светодиод
- удаленное включение / выключение сигнального светодиода
- контроль напряжения питания
- тамперная защита от вскрытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности
- в комплекте 2 магнита (для поверхностной и скрытой установки)



## ТЕХДААННЫЕ

|                                                                              |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Диапазон рабочих температур                                                  | -10°C...+55°C                                    |
| Потребление тока в режиме готовности                                         | 12,5 mA                                          |
| Максимальное потребление тока                                                | 14 mA                                            |
| Вес                                                                          | 46 г                                             |
| Максимальная влажность воздуха                                               | 93±3%                                            |
| Класс среды по стандарту EN50130-5                                           | II                                               |
| Габаритные размеры извещателя                                                | 20 x 102 x 23 мм                                 |
| Соответствие стандартам                                                      | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6 |
| Класс безопасности по стандарту EN50131-2-6                                  | Grade 2                                          |
| Размеры корпуса магнита для поверхностного монтажа                           | 15 x 52 x 6                                      |
| Размеры подкладки под магнит для поверхностного монтажа                      | 15 x 52 x 6                                      |
| Размеры корпуса магнита для скрытого монтажа                                 | ø10 x 28                                         |
| Максимальная щель, поверхностный магнит                                      | 15                                               |
| Максимальная щель, врезной магнит                                            | 19                                               |
| Тамперные выходы (реле NC, резистивная нагрузка)                             | 40 mA / 24 В DC                                  |
| Напряжение питания (±25%)                                                    | 12                                               |
| Выходы тревоги S (реле NC, резистивная нагрузка)                             | 40 mA / 24 В DC                                  |
| Сопротивление контактов реле (выход тревоги NC)                              | 26                                               |
| Сопротивление контактов реле (выход тревоги S)                               | 26                                               |
| Чувствительность входа SNS (извещатель типа NC)                              | 150 ms                                           |
| Чувствительность входа SNS (сенсор затопления)                               | 1 s                                              |
| Дальность обнаружения (в зависимости от типа поверхности) (извещатель удара) | до 3                                             |
| Выходы тревоги NC (реле NC, резистивная нагрузка)                            | 40 mA / 24 В DC                                  |