

MTX-300

КОНТРОЛЛЕР БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ 433 МГц

Контроллер MTX-300 позволяет расширить систему охранной сигнализации беспроводными устройствами 433 МГц. Контроллер можно подключить к приборам серии: **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** и **VERSA Plus**, а также к охранному модулю **MICRA**. Кроме этого, он совместим с любой другой системой охранной сигнализации и автоматики сторонних производителей. Контроллер MTX-300 поддерживает: 16 извещателей, 32 радиобрелока и 4 беспроводных оповещателя **MSP-300**. Настройка контроллера осуществляется с помощью кнопок устройства или компьютера с установленным ПО **MTX-SOFT**.

- расширение системы беспроводными устройствами SATEL: до 32 радиобрелоков, до 16 извещателей, до 4 оповещателей
- 8 программируемых релейных выходов
- 2 программируемых входа для управления оповещателями
- опция автономной работы
- тамперный контакт, реагирующий на вскрытие корпуса



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	126 x 158 x 32 мм
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Потребление тока в режиме готовности	65 мА
Максимальное потребление тока	70 мА
Вес	210 г
Максимальная влажность воздуха	93 \pm 3%
Полоса рабочих частот	433,05 МГц
Дальность действия (в прямой видимости)	w zależności od urządzenia
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Максимальный ток выходов типа «открытый коллектор» OC	50 мА / 12 В DC
Максимальный ток релейных выходов (резистивная нагрузка)	60 мА / 30 В DC