



Tipo del dispositivo: **ASD-200**

## Fire Detector Plus

Es el detector de humo o de incremento brusco de temperatura. Múltalo, por ejemplo, en la cocina o en la habitación con chimenea. La alarma referente a los primeros signos de incendio te dará tiempo para reaccionar y salvar la salud, la vida y los bienes.

- detector de humo incorporado
- sensor térmico incorporado
  - ❖ reacciona a la superación del umbral de temperatura o a su incremento brusco
  - ❖ rango de medición de 0 °C a +55 °C
- detección de contaminación en la cámara de humo
- indicador LED
- sirena incorporada: señalización de la alarma y de la batería baja
- botón para probar/cancelar la alarma
- funcionamiento en la banda de frecuencia de 868 MHz
- comunicación de radio bilateral encriptada con el uso del estándar AES
- diversificación de los canales de transmisión: 4 canales que permiten elegir automáticamente el canal que posibilite la transmisión sin interferencias con otras señales
- programación de los ajustes remota
- actualización del firmware remota
- control del estado de la batería
- protección antisabotaje contra la apertura de la caja
- cinta de montaje adhesiva incluida



El detector no es un producto de construcción en el sentido del Reglamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011.

Banda de frecuencia de funcionamiento.....	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Batería.....	CR123A 3 V
Tiempo estimado de funcionamiento de la batería.....	máx. 2 años
Consumo eléctrico en modo de espera.....	30 µA
Tensión de notificación de batería baja.....	2,75 V
Rango de medición de temperatura.....	0°C ÷ +55°C
Temperatura estática de notificación de alarma.....	54°C
Rango de temperatura de funcionamiento.....	0°C ÷ +55°C
Humedad máxima.....	93±3%
Dimensiones de la caja.....	ø108 x 61 mm
Peso.....	172 g



Compatible with  
**abax2**  
wireless system

**ASD-200**