INT-O

AUSGANGSERWEITERUNGSMODUL

Das Ausgangserweiterungsmodul ist mit Alarmzentralen der Serien **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** und **PERFECTA–T** als auch mit der Zutrittskontrollzenrale **ACCO–NT** kompatibel. Dieses Gerät ersetzt folgende Module: CA–64 O–OC, CA–64 O–R und CA–64 O–ROC. **INT–O** erweitert das System um 8 verdrahtete Ausgänge. Der zusätzliche Sabotageeingang erleichtert die Erkennung einer unbefugten Öffnung des Gehäuses.

- Erweiterung des Systems um 8 Ausgänge:
  - 8 Triggerausgänge Typ OC
  - bis zu 8 Relaisausgänge
  - jeder Open–Collector–Ausgang ist mit einem Relaisausgang parallel verbunden
  - mögliche Senkung der Stromaufnahme durch das Ausschalten der Unterstützung von Relaisausgängen
- möglicher Anschluss an den **RS–485** Bus (Aktualisierung der Firmware über den Bus)



TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Betriebstemperatur	-10 °C...+55 °C
Ruhestromaufnahme	30 mA
Max. Stromaufnahme	160 mA
Gewicht	90 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Stromaufnahme	16 mA
Abmessungen	140 x 68 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Belastbarkeit der Open-Collector-Ausgänge	50 mA / 12 V DC
Belastbarkeit der Relaisausgänge (ohmsche Belastung)	1 A / 30 V DC
Belastbarkeit des Ausgangs +12V	2,5 A / 12 V DC
Schutzklasse gem. EN 50131 (ohne Netzteil)	Grade 3
Schutzklasse gem. EN 50131 (mit APS-412 Netzteil)	Grade 2

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.