

# INT-KLCDS-GR

## MANIPULADOR LCD

Los teclados LCD están destinados al uso diario de los sistemas **INTEGRA**. Gracias al visualizador, en el que se presentan los comunicados de texto, resulta sencillo y cómodo usar incluso las funciones avanzadas del sistema de alarma.

- iluminación del teclado y pantalla
- LEDs que informan sobre el estado del sistema
- alarmas ROBO, INCENDIO, SOCORRO llamadas desde el teclado
- señalización acústica de eventos seleccionados en el sistema
- 2 entradas
- señalización de pérdida de comunicación con la central
- RS-232 para cooperación con el programa **GUARDX**



## DATOS TÉCNICOS

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Clase medioambiental                              | II                 |
| Tensión de alimentación (±15%)                    | 12 V DC            |
| Dimensiones de la caja                            | 114 x 94 x 23,5 mm |
| Rango de temperaturas de trabajo                  | -10...+55 °C       |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad | 33 mA              |
| Consumo máximo de la corriente                    | 151 mA             |