

# AMD-103

## DÉTECTEUR MINIATURE MAGNÉTIQUE SANS FIL POUR LES SYSTÈME ABAX

Le détecteur miniature magnétique d'ouverture de portes et de fenêtres **AMD-103** est destiné aux systèmes sans fil ABAX. Grâce à un boîtier de petites dimensions, le détecteur s'intègre parfaitement à l'esthétique des décorations d'intérieur des locaux protégés.

- alimenté par pile CR 2477N
- contact d'autoprotection intégré

Géré par le contrôleur **ACU-100 / ACU-250** (version logiciel 4.02 ou ultérieure) et par la centrale **INTEGRA 128-WRL** (version électronique 2.1 ou ultérieure; version logiciel 1.11 ou ultérieure).



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Durée de vie de la pile                          | okolo 2           |
| Températures de fonctionnement                   | -10...+55 °C      |
| Consommation max. de courant                     | 14 mA             |
| Poids                                            | 40 g              |
| Humidité maximum                                 | 93 ±3%            |
| Bande de fréquence de fonctionnement             | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Portée de communication radio (en espace ouvert) | à 350 m m         |
| Pile                                             | CR2477N 3V        |
| Consommation de courant en veille                | 10 µA             |
| Classe environnementale selon EN50130-5          | II                |
| Dimensions du boîtier du détecteur               | 32 x 45 x 20 mm   |
| Dimensions du boîtier des aimants                | 11 x 45 x 10 mm   |