


# AMD-103 BR

## MINIATŰR, VEZETÉK NÉLKÜLI MÁGNESES ÉRZÉKELŐ ABAX RENDSZERHEZ

Miniatur ajtó- és ablaknyitást jelző **AMD-103** mágneses érzékelő a vezeték nélküli ABAX rendszerekhez készült. A ház kis méretének köszönhetően ott is használható, ahol a legfontosabb az alkatrészek esztétikuma és a helyiség berendezésétől való minimális eltérés.

- CR2477N elemmel működik
- beépített szabotázskapcsoló

Kezelése az **ACU-100** / **ACU-250** controller (szoftver: 4.02 vagy újabb), valamint az **INTEGRA 128-WRL** központ (elektronika: 2.1 vagy újabb; szoftver: 1.11 vagy újabb) használásával történik.



### MŰSZAKI ADATOK

|  |                   |
|--|-------------------|
| Akkumulátor üzemideje                            | körülbelül 2 éva  |
| Működési hőmérséklet                             | -10...+55 °C      |
| Maximális áramfelvétel                           | 14 mA             |
| Tömeg  | 40 g              |
| Maximális nedvesség                              | 93 ±3%            |
| A munka frekvencia terjedelme                    | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren) | -ig 350 m         |
| Az elem  | CR2477N 3V        |
| Az áramszükséglet a készség állapotában          | 10 µA             |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály      | II                |
| Az érzékelő burkolatának méretei                 | 32 x 45 x 20 mm   |
| A mágnesek burkolatának méretei                  | 11 x 45 x 10 mm   |

