

INT-RX-S

433 MHz TÁVVEZÉRLŐ VEVŐ BŐVÍTŐMODUL

A 433 MHz-s távvezérlő vevő lehetővé teszi a riasztórendszer távvezérlő használatával történő működtetését. Az otthoni riasztórendszer működtetését az autóriasztó kezeléséhez hasonlóan egyszerűvé teszi.

- lehetővé teszi az **INTEGRA, VERSA, PERFECTA 16, PERFECTA 32, PERFECTA 32 LTE, PERFECTA-IP 32** és **PERFECTA-T 32** riasztóközpontok és **ACCO NET** beléptetésvezérlő rendszer 433 MHz távvezérlővel történő működtetését
- teljes távvezérlő felhasználó azonosítás
- távvezérlőgombok funkcióinak rugalmas kijelölése
- kompatibilis a **P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, , MPT-300** és **MPT-350** távvezérlőkkel
- kisméretű, a megfelelő helyre történő felszerelést megkönnyítő ház



MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|----------------------------------|
| Támogatott távvezérlők száma | 248 |
| Tápfeszültség (±15%) | 12 V DC |
| Ház méretei | 24 x 110 x 27 mm |
| Működési hőmérséklet | -10 °C...+55 °C |
| Áramfelvétel készenléti állapotban | 24 mA |
| Maximális áramfelvétel | 29 mA |
| Tömeg | 30 g |
| Maximális nedvesség | 93±3% |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II |
| Az irányított távirányítók | MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 |
| A távirányítók munka frekvenciájának terjedelme | 433,05 ÷ 434,79 MHz |