

# PSP-108

## DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE E GESTIONE REMOTA – PANNELLO REMOTO

Il pannello remoto per centrali serie **CSP-100** abilita il controllo remoto duplicando l'interfaccia utente. Per questo motivo, la centrale può essere installata in un luogo facilmente raggiungibile mentre il pannello remoto può essere posizionato vicino la postazione di lavoro del personale addetto. Grazie ad una interfaccia identica a quella della centrale, il funzionamento tramite pannello remoto è identico al funzionamento da centrale.

- alimentazione di backup con una singola batteria da 12 V 17 Ah e uscite AUX di alimentazione 18 V e 24 V



### SCHEMA TECNICA

Temperatura di lavoro	-5...+40 °C
Umidità massima	93±3%
Dimensioni	324 x 382 x 108 mm
Intervallo di temperatura per il trasporto	-25...+55 °C
Tensione di alimentazione principale (AC)	230 V AC +10% , -15% 50 Hz
Consumo di corrente massimo dalla rete AC	0,5 A
Durata batteria di backup	72 h
Corrente di ricarica batteria, max.	1 A
Resistenza interna della batteria (incluso cavi e terminali)	1 Ω
Consumo di corrente dalla batteria – condizione di riposo	60 mA
Consumo di corrente dalla batteria – in caso di allarme incendio	60 mA
Consumo di corrente dall'adattatore AC integrato – condizione di riposo	55 mA
Consumo di corrente dall'adattatore AC integrato – in caso di allarme incendio	55 mA
Grado di protezione dell'alloggiamento	IP30
Peso senza batteria	< 3 kg
Alimentazione di backup: batteria al piombo-acido interna	SI