

MMD-302

DRAADLOZE DEUR/RAAM MAGNEETCONTACT VOOR MICRA, VERSA-MCU EN PERFECTA WRL

De **MMD-302** magneetcontact vormt voor deuren en/of ramen de "eerste beveiligingslinie". Het apparaat heeft tevens een ingang voor een rolluik detector, welke het geforceerd openen van een rolluik kan detecteren. Met de **MMD-302** zal het alarmsysteem reageren bij een inbraak voordat de inbreker in het beveiligde gebied komt.

- geschikt voor **MICRA**, **VERSA-MCU** als ook voor de **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL** en **PERFECTA-T 32-WRL** alarmsystemen
- twee optionele reedcontacten, waarvan u er één kunt selecteren om de installatie te vergemakkelijken
- ingang voor het aansluiten van een externe rolluik detector
- energie beheersysteem om de werking voor jaren te garanderen, zonder dat de CR123A lithium batterij vervangen hoeft te worden
- sabotage detectie, bijv. het openen van de behuizing of het verwijderen van het montage oppervlak
- behuizing kleur: wit



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen behuizing	24 x 110 x 27 mm
Bedrijfstemperatuur	-10 °C...+55 °C
Maximaal verbruik	27 mA
Gewicht	64 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Werking frequentieband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Batterij	CR123A 3V
Stand-by verbruik	80 µA
Batterij verwachte levensduur (energie besparende mode, in jaren)	Ongeveer 3 jaara
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Additionele NC ingang gevoeligheid	312 ms