

INT-KSG-BSB

MANIPULATOR SENSORYCZNY

Manipulator sensoryczny **INT-KSG** nie tylko charakteryzuje się atrakcyjnym wyglądem, ale również ułatwia codzienną obsługę zaawansowanych systemów alarmowych i automatyki domowej wykorzystujących możliwości central **INTEGRA**. Dzięki funkcjom **MAKRO**, pozwala on za pomocą pojedynczego polecenia wykonać całą sekwencję czynności. W ten sposób, możliwe jest realizowanie z jego użyciem np. rozbudowanych scen świetlnych.

- duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem umożliwiający szczegółowe informowanie o stanie systemu
- podświetlana klawiatura ułatwiająca obsługę w nieoświetlonych pomieszczeniach
- nowy interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę
- ekran trybu gotowości z możliwością indywidualnego doboru przekazywanych informacji
- 4 dodatkowe menu (do 16 pozycji każde) i funkcje szybkiego dostępu definiowane przez instalatora
- funkcje **MAKRO** umożliwiające wykonanie sekwencji działań po dotknięciu pojedynczego przycisku
- potwierdzanie zadziałania klawisza indywidualnym podświetleniem diody LED i dźwiękiem
- diody LED informujące o stanie systemu
- alarmy **NAPAD**, **POŻAR**, **POMOC** uruchamiane z klawiatury dedykowanymi przyciskami
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- 2 wejścia
- sygnalizacja utraty łączności z centralą
- dostępny w kolorze jasnym (**INT-KSG-SSW**), ciemnym (**INT-KSG-BSB**) i białym (**INT-KSG-WSW**)



DANE TECHNICZNE

Klasa środowiskowa	II
Wymiary obudowy	143 x 156 x 22 mm
Maksymalny pobór prądu	175 mA
Masa	320 g
Pobór prądu w stanie gotowości	165 mA
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Znamionowe napięcie zasilania (±15%)	12 V DC