

INT-CR

MODULE DE COMMANDE DE PARTITIONS

Le module est conçu pour commander les partitions à l'aide de cartes de proximité. Grâce à cela, pour utiliser le système d'alarme, il n'est pas nécessaire de mémoriser le code. C'est une solution parfaite qui facilite la gestion du système par les personnes âgées et les enfants.

- armement et désarmement des partitions à travers des cartes de proximité ou porte-clés
- gestion de transpondeurs passifs 125 kHz
- 3 modes programmables d'armement des partitions
- 3 LED pour indiquer l'état du système et la communication avec l'utilisateur en cours de la gestion
- signalisation sonore
- compatible avec les centrales **VERSA** et **INTEGRA** (connexion directe au bus de communication)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Consommation moyenne de courant (mode veille) (±10%)	65 mA
Dimensions du boîtier	127 x 35 x 21 mm
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Poids	140 g