

# ZB-2

Moduł ZB-2 to urządzenie ochronne zabezpieczające wyjście dowolnego zasilacza prądu stałego przed przeciążeniem. Prąd odcięcia wyjścia wynosi 1,7 A. Dodatkowo moduł wyposażony jest w wyjście przekaźnikowe typu NC służące do powiadamiania dołączonej centrali alarmowej o wystąpieniu przeciążenia.

ZB-2 przeznaczony jest do współpracy z urządzeniami, które nie są wyposażone w ogranicznik prądu i wskaźnik przeciążenia. W ofercie SATEL są to ekspandery: **CA-64 EPS**, **CA-64 ADR**, **CA-64 PP**, **CA-64 OPS-R**, **CA-64 OPS-OC** oraz **CA-64 OPS-ROC**.

- zabezpiecza wyjście zasilacza prądu stałego przed przeciążeniem
- współpracuje ze wszystkimi zasilaczami nieposiadającymi takiego zabezpieczenia
- wyjście OVL sygnalizujące przeciążenie



|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Obciążalność wyjścia OVL               | 50 mA        |
| Pobór prądu bez obciążenia wyjścia OUT | 1,5 mA       |
| Prąd odcięcia wyjścia OUT (±10%)       | 1.7 A        |
| Zakres temperatur pracy                | -10...+55 °C |
| Masa                                   | 10 g         |