

ASW-200 E

FICHE INTELLIGENTE AVEC PRISE DE TYPE E (EURO)

ASW-200 E est une fiche intelligente qui permet d'activer et de désactiver à distance des appareils connectés. La fiche intelligente est conçue pour fonctionner dans le système bidirectionnel sans fil **ABAX 2/ABAX**.

- commande des appareils électriques d'une puissance jusqu'à 2300 W
- communication radio cryptée bidirectionnelle dans la bande de fréquence 868 MHz (norme AES)
- diversification de canaux de transmission – 4 canaux permettant la sélection automatique de celui qui rend possible la transmission sans interférences avec d'autres signaux dans la bande de fréquence de 868 MHz
- mise à jour de la fiche à distance
- configuration à distance
- voyant LED pour la signalisation
 - possibilité d'afficher la consommation actuelle de l'appareil connecté
 - information sur des pannes
 - possibilité d'éteindre complètement le voyant
 - bouton spécial pour configurer les paramètres du voyant
- protection du firmware contre la surcharge et la surchauffe



ASW-200 est pris en charge par

- **ABAX 2 :**
 - contrôleur **ACU-220/ACU-280**
 - retransmetteur **ARU-200**
- **ABAX :**
 - contrôleur **ACU-120/ACU-270**
 - retransmetteur **ARU-100**
 - centrale **INTEGRA 128-WRL**

ASW-200 est aussi disponible avec prise de type **F** (SCHUKO).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Températures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Poids	60 g
Humidité maximum	93±3%
Bande de fréquence de fonctionnement	868,0 ÷ 868,6 MHz
Dimensions	ø45 x 67 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Normes respectées	EN 50130-4, EN 50130-5
Tension d'alimentation	230 V AC, 50-60 Hz
Consommation de puissance en mode veille	1 W
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ABAX	à 500 m
Charge nominale (charge résistive)	10 A
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ABAX 2	à 1000 m



Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.