# MRU-300

## RETRANSMETTEUR DE SIGNAUX RADIO

Le retransmetteur MRU–300 reçoit les transmissions provenant des appareils sans fil **MICRA** et les retransmet. Il fonctionne avec les centrales d'alarme **PERFECTA** (modèle WRL), **PERFECTA 64 M** (équipée du module **PEFRECTA–RF),** le contrôleur **VERSA–MCU**, le contrôleur **MTX–300 et** le module d'alarme **MICRA** (version du logiciel 2.02 ou plus récente).

- prise en charge des dispositifs du système sans fil **MICRA** suivants :
  - detecteurs **MFD–300**, **MFD–300 BR**, **MGD–300**, **MGD–300 BR**, **MMD–300**, **MMD–300 BR**, **MMD–302**, **MMD–302 BR**, **MPD–300**, **MPD–310**, **MPD–310 Pet**, **MSD–300**, **MSD–350**, **MXD–300**, **MXD–300 BR**
  - télécommandes **MPT–350**
  - claviers sans fil **MKP–300**
- communication radio cryptée dans la bande de fréquence 433 MHz
- voyant LED pour la signalisation de l'état du retransmetteur
- contact d'autoprotection contre l'ouverture du boitier
- alimentation 230 V AC
- bloc d'alimentation à découpage intégré
- protection contre les courts–circuits de l'entrée d'alimentation
- batterie comme source d'alimentation de secours
- système de charge de la batterie
- contrôle de l'état de la batterie et système de déconnexion de la batterie déchargée

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Dimensions du boîtier** | 126 x 158 x 32 mm |
| **Dimensions de la carte electronique** | 87 x 104 mm |
| **Temperatures de fonctionnement** | -10°C...+55°C |
| **Tension d'alimentation** | 230 V AC, 50-60 Hz |
| **Consommation de courant en veille** | 8 mA |
| **Consommation max. de courant** | 15 mA |
| **Poids** | 266 g |
| **Humidité maximum** | 93±3% |
| **Bande de fréquence de fonctionnement** | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| **Classe environnementale selon EN50130-5** | II |
| **Batterie au lithium ion** | 3,7 V / 1800 mAh |
| **Portée de communication radio (en espace ouvert) pour PERFECTA** | à 500 m |
| **Portée de communication radio (en espace ouvert) pour MICRA / VERSA-MCU / MTX-300** | à 450 m |

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.