

ACCO-KLCDR-BW

CLAVIER LCD

ACCO-KLCDR-BW est un clavier constituant l'élément du système de contrôle d'accès **ACCO** et **ACCO NET**. Les messages affichés et les voyants LED indiquent les modes de fonctionnement. Le clavier permet d'identifier des utilisateurs à l'aide du code saisi sur le clavier ou des transpondeurs passifs personnels - à proximité, tels que les cartes, les badges, etc. Le rétroéclairage des boutons et LCD assurent l'utilisation confortable même dans des endroits à faible lumière.

Le clavier ACCO-KLCDR est disponible en deux couleurs: blanc (**ACCO-KLCDR-BW**) et gris (**ACCO-KLCDR-BG**)

- large afficheur LCD facilitant la lecture
- autorisation d'accès par carte de proximité et/ou code
- gestion de cartes/badges et d'autres transpondeurs passif 125 kHz
- voyants LED indiquant l'état du passage et du module
- buzzer intégré
- rétroéclairage des touches et de l'afficheur
- contact d'auto-protection



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Autorisation d'accès par carte de proximité	Oui
Autorisation d'accès par code	Oui
Consommation max. de courant	160 mA
Poids	236 g
Consommation de courant en veille	60 mA
Dimensions du boîtier	140 x 126 x 26 mm
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Tension d'alimentation nominale (±15%)	12 V DC

