

ACU-250

CONTRÔLEUR DU SYSTÈME SANS FIL ABAX

Le module **ACU-250** est un contrôleur du système sans fil ABAX conçu pour fonctionner avec les centrales d'alarme **INTEGRA** et **VERSA**. Il permet l'extension des centrales par les périphériques sans fil ABAX. Les paramètres du module sont programmés via le clavier de la centrale en mode service ou à l'aide du logiciel **DLOADX**. L'avantage du module **ACU-250**, c'est le boîtier de petites dimensions facilitant son installation dans un endroit accessible.

- communication bidirectionnelle
- gestion jusqu'à 48 dispositifs sans fil
- compatible avec la centrale **INTEGRA** et **VERSA**
- programmation via menu service de la centrale ou via logiciel **DLOADX**
- mise à jour du logiciel sans démontage du dispositif
- boîtier compact facilitant l'installation



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Dimensions du boîtier	24 x 110 x 27 mm
Températures de fonctionnement	-10 °C...+55 °C
Portée	à 500 (w terenie otwartym) m
Consommation de courant en veille	33 mA
Consommation max. de courant	33 mA
Poids	35 g
Humidité maximum	93±3%
Bande de fréquence de fonctionnement	868,0 ± 868,6 MHz
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Normes respectées	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Grade de protection selon EN50131-3	Grade 2

