

ASW-100 F

VEZETÉKNÉLKÜLI VEZÉRLŐ HÁLÓZATI MEGTÁPLÁLÁSÚ HÁZTARTÁSI ESZKÖZHÖZ

Az ASW-100 F vezeték nélküli vezérlő 230 V AC hálózati megtáplálással rendelkezik. **ABAX** kétirányú vezeték nélküli rendszer részeként történő használatra szolgál. **INTEGRA 128-WRL** vezérlőpanellel, **ACU-120**, **ACU-270** és a régebbi **ACU-100** és **ACU-250** vezérlőkkel, valamint **ARU-100** rádió jelismétlővel kompatibilis. A vezérlő közvetlenül a 230 V AC falialjzatba csatlakoztatható. Az eszköz lehetővé teszi a beépített F típusú (SHUCKO védőérintkezővel) aljzathoz csatlakoztatott, szinte bármilyen típusú max. 16 A (ellenállás terhelés) fogyasztású háztartási eszköz távoli vagy helyi be-/kikapcsolását. A használat megkönnyítése céljából a működési módot (be/ki) jelző LED-del is rendelkezik.

- hálózati megtáplálású háztartási eszközök távoli vezeték nélküli kapcsolás
- kézi működésimód
- beépített állapotjelző LED
- integrált dugóval és aljzattal rendelkező biztonságos és esztétikus ház
- SHUCKO (F típus) változatban is elérhető



MŰSZAKI ADATOK

Maximális terhelés	16 A
Környezeti osztály	II
Csatlakozó típusa	F
Dugasz típusa	hibrid (E és F típus)
Ház méretei	65 x 100 x 77 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Tápfeszültség (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
Üzemi frekvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Tömeg	131 g
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	-ig 500 m