

PRF-LCD-WRL

TASTIERA LCD WIRELESS PER CENTRALI PERFECTA

La PRF-LCD-WRL è una tastiera wireless per la gestione quotidiana del sistema **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL** e **PERFECTA-T 32-WRL**. La comunicazione bidirezionale criptata viene effettuata sulla frequenza 433 MHz. Il dispositivo è conforme alla normativa EN 50131 Grado 2. I grandi tasti, il display LCD e i LED di indicazione stato del sistema fanno sì che la gestione del sistema sia comoda ed intuitiva per tutti gli utenti. La tastiera, tranne tasti numerici, è dotata anche dei tasti dedicati all'inserimento rapido del sistema, in tre modalità disponibili: GIORNO, NOTTE e TOTALE, e al richiamo allarmi emergenza: panico, incendio, soccorso. Il design accattivante e universale rende questa tastiera adatta a tutti gli ambienti.

- compatibile con **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL**
- comunicazione bidirezionale criptata 433 MHz
- grande e leggibile display LCD
- LED di stato sistema
- tasti rapidi per inserimento GIORNO, NOTTE, TOTALE
- tasti rapidi per allarme PANICO, INCENDIO, SOCCORSO
- retroilluminazione display e tasti
- segnalazione acustica degli eventi selezionati
- segnalazione della perdita di comunicazione con la centrale
- alimentazione: due batterie al litio 3 V CR123A



SCHEMA TECNICA

Dimensioni del box	139 x 124 x 22 mm
Temperatura di lavoro	-10 °C...+55 °C
Peso	280 g
Umidità massima	93±3%
Frequenza operativa	433,05 ÷ 434,79 MHz
Portata della comunicazione radio (in campo aperto)	fino a 200 m
Batteria	2 x CR123A 3V
Classe ambientale EN50130-5	II
Consumo di corrente in standby, batteria BT1	0,005 mA
Assorbimento di corrente massimo, batteria BT1	50 mA
Consumo di corrente in standby, batteria BT2	1 µA
Consumo massimo di corrente, batteria BT2	45 mA