

# XD-2L BR

## RILEVATORE MULTIFUNZIONE UNIVERSALE

XD-2L è un rilevatore cablato multifunzione universale, abbinabile a qualsiasi centrale di allarme. Il dispositivo può lavorare come: contatto magnetico, rilevatore d'urto, rilevatore d'urto e contatto magnetico, e rilevatore antiallagamento.

Il rilevatore è disponibile in bianco (**XD-2L**), marrone(**XD-2L BR**) e antracite (**XD-2L DG**).

- Selezione funzione tramite DIP switch
- Funzioni:
  - contatto magnetico
    - rilevazione apertura di porta/finestra, etc.
    - ingresso per rilevatori di tipo NC (es. per un secondo contatto magnetico)
    - 1 uscita di allarme
  - rilevatore d'urto
    - rilevazione di urti e vibrazioni che possono verificarsi durante il tentativo di forzare l'infisso
    - ingresso per rilevatori di tipo NC (es. per un contatto magnetico esterno)
    - 1 uscita di allarme
  - rilevatore d'urto e contatto magnetico
    - rilevazione di urti e vibrazioni che possono verificarsi durante il tentativo di forzare l'infisso
    - ingresso per rilevatori di tipo NC (es. per un secondo contatto magnetico)
    - 1 o 2 uscite di allarme
  - sensore anti allagamento
    - rilevazione di allagamento a pavimento
    - ingresso per la sonda a pavimento **FPX-1** (bianco), **FPX-1 BR** (marrone) o **FPX-1 DG** (grigio scuro) – opzionale
    - 1 uscita di allarme
- selezione del tipo di uscita di allarme (2EOL/NC o NC)
- resistenze di bilanciamento selezionabili
  - allarme: 1.1 kΩ / 2.2 kΩ / 4.7 kΩ / 5.6 kΩ / 6.8 kΩ
  - tamper: 1.1 kΩ / 2.2 kΩ / 4.7 kΩ / 5.6 kΩ
- indicatore LED
- attivazione e disattivazione dell'indicatore LED da remoto
- supervisione della tensione di alimentazione
- protezione tamper contro l'apertura dell'alloggiamento
- 2 magneti inclusi nella confezione (per montaggio superficiale e da incasso)

