

INT-SK-GR

TASTIERA DI PARTIZIONE

La tastiera di partizione è destinata alla semplice gestione di una singola area del sistema **INTEGRA**. Costituisce la soluzione ideale nei casi in cui all'interno di un sistema ci siano diverse aree indipendenti.

- comando di una partizione del sistema
- allarmi RAPINA, INCENDIO, AUX con tasti dedicati
- LED che indicano lo stato della partizione
- segnalazione acustica degli eventi selezionati
- funzioni di controllo accessi
- relè di comando per elettroserratura
- ingresso per il controllo dello stato della porta



SCHEMA TECNICA

| | |
|---|------------------|
| Tensione di alimentazione (±15%) | 12 V DC |
| Temperatura di lavoro | -10...+55 °C |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 35 mA |
| Assorbimento di corrente massimo | 55 mA |
| Peso | 160 g |
| Umidità massima | 93±3% |
| Dimensioni | 144 x 80 x 27 mm |
| Classe ambientale EN50130-5 | II |
| Capacità di carico uscita relè (carico resistivo) | 2 A / 24 V DC |