

INT-SZ-GR


TASTIERA PER CONTROLLO ACCESSI

La tastiera per controllo accessi INT-SZ-GR è progettata per funzionare con le centrali INTEGRA e CA-64. Permette il controllo dell'accesso alla stanza o all'area, la cui entrata è limitata da una porta con serratura elettrica. Può anche essere utilizzato per il controllo accessi su altri dispositivi dotati di questo tipo di blocco, come ad esempio i cancelli.

INT-SZ-GR ha un ingresso per il monitoraggio dello stato della porta, un interruttore antimanomissione e tre LED colorati per indicare lo stato della porta / l'apertura della porta (l'apertura della porta viene inoltre segnalata acusticamente). Utilizzando i tasti corrispondenti, è possibile attivare i tre allarmi - RAPINA, INCENDIO e AUX - direttamente dalla tastiera. I tasti sono retroilluminati per un uso confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La tastiera è disponibile con retroilluminazione in due versioni di colore: INT-SZ-GR (verde) e INT-SZ-BL (blu).

- LED di indicazione dello stato della porta
- allarmi RAPINA, INCENDIO, AUX con tasti dedicati
- segnalazione acustica di porta aperta
- relè di comando per elettroserratura
- ingresso per controllo dello stato della porta



SCHEMA TECNICA

| | |
|---|------------------|
| Classe ambientale | II |
| Tensione di commutazione massima del relè | 24 V |
| Corrente massima commutata dal relè | 2 A |
| Tensione di alimentazione (±15%) | 12 V DC |
| Dimensioni del box | 80 x 127 x 24 mm |
| Temperatura di lavoro | -10...+55 °C |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 24 mA |
| Assorbimento di corrente massimo | 66 mA |
| Peso | 110 g |