

INT-RX-S

MODULO DI ESPANSIONE PER RADIOCOMANDI 433 MHZ

Modulo di espansione per radiocomandi 433 MHz. Rende possibile il comando del sistema da remoto tramite telecomando, rendendo l'utilizzo ancora più semplice ed immediato.

- abilita l'utilizzo di radiocomandi 433 MHz per il controllo delle centrali di allarme serie **INTEGRA, VERSA, PERFECTA 16, PERFECTA 32, PERFECTA-IP 32, PERFECTA 32 LTE, PERFECTA-T 32** e per la centrale di controllo accessi **ACCO-NT**
- identificazione completa dell'utente del radiocomando
- funzione tasti completamente programmabile
- compatibile con radiocomandi **P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300, MPT-350**
- contenitore di dimensioni ridotte per installazione semplice



SCHEMA TECNICA

| | |
|---|----------------------------------|
| Numero massimo di radiocomandi | 248 |
| Tensione di alimentazione (±15%) | 12 V DC |
| Dimensioni del box | 24 x 110 x 27 mm |
| Temperatura di lavoro | -10 °C...+55 °C |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 24 mA |
| Assorbimento di corrente massimo | 29 mA |
| Peso | 30 g |
| Umidità massima | 93±3% |
| Classe ambientale EN50130-5 | II |
| Radiocomandi gestiti | MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 |
| Frequenza di lavoro dei radiocomandi | 433,05 ÷ 434,79 MHz |

