

MMD-300 BR

DRAADLOZE DEUR/RAAM MAGNEETCONTACT VOOR MICRA, VERSA-MCU EN PERFECTA WRL

Een magneetcontact vormt voor deuren en/of ramen de "eerste beveiligingslinie". Met de **MMD-300** zal het alarmsysteem reageren bij een inbraak voordat de inbreker in het beveiligde gebied komt.

Eigenschappen:

- geschikt voor **MICRA**, **VERSA-MCU** als ook de **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL** en **PERFECTA-T 32-WRL** alarmsystemen
- twee optionele reedcontacten, waarvan u er één kunt selecteren om de installatie te vergemakkelijken
- ingang voor het aansluiten van een externe detector, om zo twee punten te kunnen beveiligen (bijv. twee ramen in één kozijn) met één apparaat
- energie beheersysteem om de werking voor jaren te garanderen, zonder dat de CR123A lithium batterij vervangen hoeft te worden
- sabotage detectie, bijv. het openen van de behuizing of het verwijderen van het montage oppervlak
- behuizing kleur: bruin

Toepassing:

Perimeter beveiliging voor kleine gebouwen zoals kiosken, zomerhuisjes, boetieks, caravans, boten etc.

Inhoud:

Detector, in/ opbouw magneten, CR123A batterij, gebruikershandleiding, montage materiaal



TECHNISCHE GEGEVENS

Aditionele ingangsgevoeligheid	312 ms
Milieuklasse	II
Afmetingen behuizing	24 x 110 x 27 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Stand-by verbruik	80 µA
Maximaal verbruik	27 mA
Gewicht	64 g
Maximale luchtvochtigheid	93 ±3%
Werking frequentieband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Batterij	CR123A 3V
Batterij verwachte levensduur (energie besparende mode, in jaren)	Ongeveer 3 jaar

