

RX-4K

STEROWNIK RADIOWY 4-KANAŁOWY

- 4 niezależne, programowalne kanały
- obsługa do 340 pilotów
- zasięg do 200 m w terenie otwartym
- sygnalizacja niskiego napięcia baterii w pilocie
- potwierdzanie załączenia/wyłączenia czuwania/skasowania alarmu
- port RS-232 umożliwiający programowanie przy pomocy komputera z zainstalowanym programem **DLOAD10**



DANE TECHNICZNE

Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalny pobór prądu	65 mA
Masa	108 g
Wyjście SS	500 mA / 12 V DC

