

# МКР-300

## БЕСПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ СИСТЕМЫ MICRA

Беспроводная клавиатура системы MICRA позволяет ставить и снимать систему с охраны, а также управлять устройствами, подключенными к модулю, даже если у пользователя нет собственного брелока. Благодаря этому она является идеальным решением в ситуации, когда доступ к системе должен быть предоставлен большому количеству пользователей.

### Свойства:

- возможность постановки на охрану / снятия с охраны, вызова тревоги нападения, включения / выключения с помощью пароля устройств, подключенных к системе MICRA,
- светодиоды, индицирующие запрос на постановку и снятие с охраны,
- подсветка клавиш для эксплуатации клавиатуры в темных помещениях,
- крышка для скрытия клавиш

### Применение:

Управление системой MICRA на малых объектах таких, как: небольшие магазины, дачи, гаражи и мастерские

### В комплект поставки входят:

Клавиатура, батарея CR123A, инструкция по эксплуатации



## ТЕХДААННЫЕ

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Класс среды                             | II               |
| Время работы от батареи (лет)           | около 3 лет      |
| Диапазон рабочих температур             | -10...+55 °C     |
| Потребление тока в режиме готовности    | 80 мкА           |
| Максимальное потребление тока           | 20 мА            |
| Вес                                     | 164 г            |
| Максимальная влажность воздуха          | 93 ±3%           |
| Полоса рабочих частот                   | 433,05 МГц       |
| Дальность действия (в прямой видимости) | до 200 м         |
| Батарея                                 | CR123A 3В        |
| Габаритные размеры                      | 144 x 80 x 27 мм |